

PRÉSENTATION

- Kit d'éclairage pour remplacement du tube fluo sur les horloges Profil 960.
 - Modèle Profil 960 E simple face,
 - Modèle Profil 960 E double face.

NORMES

- Norme NF EN50081-1 : norme générique émission.
- Norme NF EN50082-1 et 50082-2 : norme générique immunité.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le Kit pour Profil 960 E simple face comprend :

- Un anneau de 72 Led (6 cd/led, led blanches PLCC6 - 120° - 9000°K),
- Une alimentation stabilisé 240VAC/ 12V, 25W,
- Trois équerres de fixation,
- Trois vis TCBZ 3X10,
- Trois rivets 4X11.6
- Deux serres câble.



Kit pour Profil 960 E simple face

Le Kit pour Profil 960 E double face comprend :

- Deux anneaux de 57 Led (6 cd/led, led blanches PLCC6 - 120° - 9000°K),
- Une alimentation stabilisé 240VAC/ 12V, 25W,
- Deux embases autocollantes,
- Deux serres câble.



Kit pour Profil 960 E double face

CONSOMMATIONS

	Éclairage fluo	Éclairage Led
Profil 960 simple face	51 W	20 W
Profil 960 double face	51 W	28 W

RÉFÉRENCES

933 021	Kit d'éclairage Led pour Profil 960 E simple face
933 022	Kit d'éclairage Led pour Profil 960 E double face

Consultez la page produit sur
>> www.bodet-time.com <<

